



Deko-Platz mit einfachen Mitteln

Bei Gefahrguteinsätzen (ABC-Einsätze) sind oftmals Atemschutzgeräteträger unter Chemieschutz (CSA) eingesetzt. Bei diesen Einsatzszenarien wird ein Dekontaminationsplatz (Deko-Platz) benötigt, um Verunreinigungen an den Schutzanzügen am Einsatzende oder bei auftretenden Notfällen beseitigen zu können. Auch Personen, die vom Unfallgeschehen betroffen sind, können kontaminiert sein. Bereits während des Ausrüstens der Geräteträger sollte der Deko-Platz aufgebaut werden, um auch bei kurz nach Einsatzbeginn auftretenden Zwischenfällen eine Notdekontamination durchführen zu können. Der Aufbau des Deko-Platzes sollte daher einfach gehalten werden und muss vor allem mit den mitgeführten Gerätschaften bewerkstelligt werden können. Diese Anleitung stellt eine Möglichkeit zum Aufbau des Deko-Platzes mit einfachen Mitteln vor.

Benötigte Materialien:



- 4 Steckleiterteile
- 4 Seilschlauchhalter
- 1 Plane
- 1 Feuerwehreine
- 1 Verteilungsstück C-D-D
- 1 D-Strahlrohr
- 1 Waschbürste
- 2 D-Schläuche (möglichst länger als 5 Meter)
- C-Schläuche zur Wasserversorgung
- Müllsäcke in zwei verschiedenen Größen (groß 1,50 x 0,60 Meter und klein 1,00 x 0,60 Meter)

- Kabelbinder (Länge 40 cm)
- Müllsackständer
- 2 Paar Chemiekalienschutzhandschuhe
- 2 Paar Einweg-Latex-Handschuhe mit langen Stulpen
- 2 spritzdichte Einweganzüge (nach Möglichkeit farblich unterschiedlich)
- 1 Rolle Absprerrband
- mehrere Verkehrsleitkegel
- mehrere Absperrspieße
- ggf. Tragetasche



Aufbau:

Bei der Standortwahl für den Deko-Platz ist auf einen befestigten Untergrund zu achten. Der Deko-Platz sollte an der Absperrgrenze zum Gefahrenbereich errichtet werden. Die Umgebung ist ebenfalls zu erkunden. Gullys müssen beispielsweise abgedichtet werden, um einen Eintritt von Gefahrgut in die Kanalisation auszuschließen.

Aus den vier Steckleiterteilen wird ein quadratisches Becken gebildet (Spitze des einen Leiterteils in den Fuß des anderen Leiterteils stecken). Um zu verhindern, dass sich die Steckleiterteile lösen, werden die Verbindungen zusätzlich mit Seilschlauchhaltern verbunden.



„Becken“ aus Steckleiterteilen



Verbindung der Leiterteile

Im Anschluss wird die Plane in das Becken gelegt und mit der Feuerwehrleine gesichert, indem diese rund um das Deko-Becken gespannt wird.



Die Plane wird in das Becken gelegt



Um die Plane zu Befestigen kommt die Feuerwehrleine zum Einsatz.



Von einem Löschfahrzeug bzw. einer anderen Wasserentnahmestelle wird eine C-Leitung zum C-D-D-Verteiler gelegt, der in ca. drei Metern Entfernung vom Becken positioniert wird. Dort werden mittels den beiden D-Schläuchen die Waschbürste und das D-Strahlrohr angeschlossen und bereitgelegt. Gegebenenfalls empfiehlt es sich auch geeignetes Desinfektionsmittel bereitzustellen. Um die kontaminierte Schutzkleidung sicher verpacken zu können sind die großen Müllsäcke erforderlich. Hier sind auch die Kabelbinder bereitzulegen um die Säcke verschließen zu können. In den kleinen Müllsäcken, die in den Müllsackständer eingehängt werden, können anfallende Kleinmaterialien entsorgt werden.



Die Müllsäcke werden neben dem Deko-Becken bereitgelegt

Der Deko-Platz ist von der restlichen Einsatzstelle abzugrenzen. Hier bieten sich Verkehrsleitkegel an, in die Absperrspieße gesteckt werden. Das Absperrband kann somit um den Deko-Platz gespannt werden. Hierbei ist zu beachten, dass auch der Zugang von der Einsatzstelle zum Deko-Platz mit Absperrband so abgesperrt wird, dass sich dort nur die CSA-Träger bewegen. Bei der Größe der Absperrung ist darauf zu achten, dass die Grundfläche des Deko-Platzes groß genug bemessen ist.



Verkehrsleitkegel mit Absperrspieß und Absperrband



Begrenzung des Deko-Platzes mittels Absperrband



Ausrüstung des Personals:

Das Personal am Deko-Platz trägt einen spritz- bzw. auch virendichten Einweganzug. Es bietet sich an, die Anzüge für Sauber- und Schmutzigmann farblich unterschiedlich zu beschaffen, um auch optisch eine klare Trennung der beiden Aufgabenbereiche herbeizuführen. Über die Einweg-Latexhandschuhe mit langen Stulpen, die am Anzugärmel dicht abschließen werden Chemieschutzhandschuhe getragen. Je nach Einsatzlage und vorliegendem Gefahrgut ist das Personal des Deko-Platzes mit Pressluftatmer oder Maske und Filter ausgerüstet.



Kleidung für das Personal des Deko-Platzes

Diese Anleitung soll das Errichten des Deko-Platzes mit Mitteln darstellen, die fast jede Feuerwehr zur Verfügung hat, bzw. die leicht und kostengünstig zu besorgen sind. Für weitere Fragen und Vorschläge zum Thema Deko-Platz stehen wir unter info@atenschutz.org zur Verfügung.